



AGREGATY	SERIA BZ		SERIA BX		
	JEDNOFAZOWE INWERTOROWE		JEDNOFAZOWE z AVR i dużym zbiornikiem paliwa		
Rodzaj					
Model	BZ-2000-iS	BZ-3000-iS	BZ-8500	BX-3000	BX-6000
Moc max 1 φ	2,0 kVA	3,0 kVA	8,5 kVA	3,0 kVA	6,0 kVA
Silnik BENZA	R 80	R 210i	R 500	R 210	R 420
Moc silnika	3 KM	6 KM	12 KM	5,7 KM	11,5 KM
Pojemność zbiornika paliwa	4 l	9 l	25 l	15 l	25 l
Czas pracy przy pełnym zbiorniku	6 h	8 h	7 h	9 h	9 h
Rozruch	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny
Poziom hałasu	89 dBA	96 dBA	96 dBA	96 dBA	95 dBA
Wymiary	498x290x456 mm	605x432x492 mm	697x554x549 mm	593x475x468 mm	683x540x542 mm
Waga	22 kg	37 kg	102 kg	48,5 kg	81,5 kg



Agregaty z serii BZ wyposażone są w czujnik oleju, wyłącznik termiczny, alert przeciążeniowy, gniazdo 12V wraz z przewodami oraz system automatycznego zmniejszania obrotów w przypadku braku obciążenia (za wyjątkiem BZ-8500)

Agregaty z serii BX wyposażone są w czujnik oleju, wyłącznik termiczny, gniazdo 12V, wyłącznik różnicowo-prądowy, oraz woltomierz.

Agregat BZ-8500 wyposażone są w czujnik oleju, wyłącznik termiczny, gniazdo 12V, wyłącznik różnicowo-prądowy, woltomierz oraz koła transportowe.