



# BENZA<sup>®</sup>

## INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY JEDNOFAZOWY, BENZYNOWY



### BZ-2000-iS

#### PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

<b>Silnik napędowy</b>	<b>R 80</b>
<b>Moc silnika</b>	<b>3 KM</b>
<b>Pojemność skokowa</b>	<b>80 cm<sup>3</sup></b>
<b>Rozruch</b>	<b>ręczny</b>
<b>Czas pracy na zbiorniku</b>	<b>6 h 00m</b>
<b>Pojemność zbiornika</b>	<b>4 l</b>
<b>Moc maksymalna agregatu</b>	<b>2,0 kW</b>
<b>Poziom emisji hałasu</b>	<b>89,0 dbA</b>
<b>Masa</b>	<b>22 kg</b>
<b>Wymiary (DxSxW):</b>	<b>498x290x456 mm</b>
<b>Wyposażenie standardowe</b>	<b>czujnik oleju, wyłącznik termiczny, alert przeciążeniowy, gniazdo 12V wraz z przewodami</b>

**be-tool**

*Project*

Kolejowa 22  
05-650 Sułkowice  
tel. 789 015 115  
grzegorz@be-tool.pl

[www.be-tool.pl](http://www.be-tool.pl)